

פריט 95391 יחידת MEET GUARD מק"ט סינאל 7407919



יחידת MEET GUARD כוללת מסך מגע בגודל 10.1". הממשק הגרפי הופך את הפונקציות השונות לאינטואיטיביות ומובנות לכל משתמש..

מאפיינים

- מסך מגע.
- שפופרת / תקשורת קולית ללא מגע יד
- מסך צבעוני 10.1" TFT 600 X 1024 פיקסלים
- פרוטוקול MEET P2P
- צריכת חשמל נמוכה
- תואם SIP VoIP
- התראות קוליות וחזותיות
- מצלמה תואמת RTSP IP
- מזכירה אלקטרונית שמע / ווידאו
- מעבד בעל קיבולת גבוהה
- 11 שפות זמינות בממשק משתמש
- הגדרה במצב כללי או במצב בניין

פונקציות



1. שוער

מעמדת השוער ניתן ליצור קשר עם כל דייר בשימוש בפונקציית יצירת קשר עם הדירות. השוער צריך להכניס את מספר הבניין ומספר הדירה לביצוע השיחה. במקרה של עמדת שמירה בבניין, נדרש רק מספר הדירה. מצלמת רשת חיצונית יכולה להיות מקושרת לעמדת השמירה כך שהדייר יכול לראות את השוער במהלך השיחה. בעמדת השמירה ניתן להקליט כל שיחה קולית או שיחה קולית + ווידאו עם הדירה (נדרש כרטיס SD).



2. הפעלה אוטומטית

מעמדת השומר ניתן להתקשר לכל אינטרקום ולפתוח ערוץ הווידאו במידת הצורך על ידי הכנסת מספר הלוח.

כאשר מבוצעת התחברות, השומר יכול לצלם תמונות, לפתוח ערוץ קולי, לפתוח את הדלת או פשוט לנתק.



3. שוער

שוערים או שומרים יכולים להתקשר אחד לשני בעת הצורך. ליצירת קשר מדירה לעמדת השומר, על המשתמש לבחור את המספר המזהה של העמדה.



4. ספרייה

דרך חלופית להתקשר לדיירים בלי לדעת את מספר הדירה שלהם. השומר יכול לבחור לאיזה דייר להתקשר ואז מעמדת השמירה תבוצע השיחה לדירה מסוימת.

5. מצב הפעלה

השומר יכול לשנות בקלות את מצב היחידה בעמדת השמירה לאחד מתוך ארבעה מצבים זמינים: DAY (יום) (כל הקריאות מעמדות האינטרקום עוברות דרך עמדת השומר). Night (לילה) (עמדת השומר מנותקת). Mixed with monitoring (מעורב עם ניטור) (אפשרית קריאה ישירה מאינטרקום לדירה, שיחות או קריאות שלא נענו מנותבות לעמדת השמירה). Mixed without monitoring (מעורב ללא ניטור) (ניתן להתקשר מעמדות האינטרקום ליחידת השומר, ניתן להתקשר מיחידות האינטרקום לכל דירה).



6. קידום שיחה

השוער יכול להעביר קריאות שהתקבלו לעמדות שמירה אחרות או לטלפון נייד דרך אפליקצית MEET ME. העברת שיחה דרך האפליקציה דורשת חיבור אינטרנט.



7. יומן שיחות

המשתמשים יכולים לצפות בהיסטורית השיחות שלהם בממשק CALL LOG ויכולים לעבור בין התמונות שצולמו בכל שיחה. ניתן למחוק רישומים בודדים או את כל הרישומים בבת אחת.



8. יומן התראות

היחידה בעמדת השומר מאפשרת סקירה מהירה של כל אירועי ההתראה האחרונים. רשומות אלו נמצאות בממשק יומן ההתראות (ALARM LOG). כל רשומה כוללת תאריך זמן, מספר הדירה ואזור מופעל. מספר מרבי של רשומות לשמירה הינו 450 (נשמר בשיטת FIFO).



9. מזכירה אלקטרונית

במידה ואין תשובה, המבקרים יכולים להשאיר הודעה קולית / וידאו עבור השוער.

10. בקרת מעלית

השוער יכול לשלוח את המעלית רק לקומה ספציפית (נדרשים מודולים 9545 ו-1616).

11. העברת שיחה

השומר יכול במהלך שיחה עם העמדה, להעביר את השיחה לדירה ספציפית. באופן ישיר או להתקשר לפני כן לדירה בכדי ליידע על ההעברה.

הגדרות משתמשים

הגדרת תאריך / זמן

MEET GU מבצע סנכרון אוטומטי של התאריך והזמן עם תוכנת הניהול במידת וניתן. במידה והמערכת אינה כוללת תוכנת ניהול, המשתמשים יכולים לקבוע את הזמן באופן ידני או לקבוע שרת NTP שאליו ניתן לחבר את המערכת. הזמן לא נשמר לאחר הפסקת חשמל.

הגדרת שפות

ממשק משתמשים ותכנות זמין ב- 11 שפות: ספרדית, אנגלית, גרמנית, פולנית, צרפתית, סינית, רוסית, טורקית, עברית, ערבית ופורטוגזית.

הגדרת צליל

בממשק הגדרת צליל, המשתמש יכול לבחור בסוג הצלצול המתאים, לקבוע את עוצמת הצליל ולהפעיל / להשבית את הטלפון במסך המגע.

הגדרות מסך

המשתמש יכול להגדיר את רמת בהירות המסך בממשק הגדרות של המסך.



הגבלות על פונקציות

משמש להפעלה או השבתה של פונקציות שאינן נפוצות או משותפות לכל ההתקנות. הפונקציות הינן: הקלטה אוטומטית של קריאות שלא נענו מיחידות האינטרקום (ווידאו) או מהדירות (שמע). הקלטה של שיחות עם הדירות (שמע). ביצוע צילום ידני או אוטומטי ממצלמת עמדת האינטרקום. להקלטת שמע או ווידאו נדרש כרטיס SD.

אודות

יחידת MEET GUARD מספקת מידע מפורט על גרסת הקושחה של המכשיר, כתובות IP ו-MAC. מידע זה נחוץ במצב של תחזוקה או תיקונים במערכת.



הערה: מצבי קידום שיחה והעברת שיחה דורשות גרסת קושחה של V3.50 ומעלה עבור כל ההתקנים (עמדות, מוניטורים וכדומה).

מפרט טכני

מכרז	מפרט
צריכת זרם:	מערכת
<ul style="list-style-type: none"> במצב המתנה 200 מיליאמפר במצב שיחה: 500 מיליאמפר 	<ul style="list-style-type: none"> מעבד: Quad Core 1.3GHz Cortex-A7 זיכרון הבזק: 4GB SDRAM: 512 MB
מתח עבודה:	מסך
<ul style="list-style-type: none"> 12 וולט DC 	<ul style="list-style-type: none"> רזולוציה: 1024 X 600 זווית צפייה: 130° אופקי, 140° אנכי. ניגודיות: 800/1 בהירות: 300 cd/m²
קישוריות:	מאפייני קול
<ul style="list-style-type: none"> חיבור אתרנט RJ-45 שקע לכרטיס SD לפונקציית הקלטת שמע / וידאו שרת רשת מובנה להגדרות וניהול מרחוק. 	<ul style="list-style-type: none"> קודק שמע: G.711 Audio OLR 23,5dB (HF), 10,5dB (שפופרת)
סביבת עבודה	מצלמה
<ul style="list-style-type: none"> טמפרטורה: -10°C +55°C לחות: 20-93% (ללא עיבוי) 	<ul style="list-style-type: none"> חיבור למצלמת רשת חיצונית (IP). תאימות לפרוטוקול RTSP

פריטים

95391	יחידת MEET GUARD
4813	מתאם אספקת מתח 12 וולט DC (לאספקת מתח חיצונית במידה ונדרש)

מידות (מ"מ)



חיבורים

