

מודול גילוי אש – ממיר אזור לכתובת



- מאפשר לגלאי אזורי להתחבר למערכת אנולוגית !
- ממיר אזור שלם לכתובת אחת
- תומך בפרוטוקול TELETEK
- חיבור מקסימלי - עד 25 גלאי עשן / לחצנים לאזור
- המודול עוקב אחר קו גילוי אזורי ומדווח על תקלה / אזהרה אש לרכזת SIMPO
- מותקן בקופסת פלסטיק קטנה נפרדת המתאימה לתלייה על הקיר, עם כיסוי שקוף לבדיקת חיווי ויזואלית.
- הקופסא עשויה מחומר מעכב בערה
- עומד בדרישות מת"י

מפרט טכני :

16- 32VDC	מתח הפעלה
3.0Vpp@27VDC	תדר זרם
17 - 32VDC	אספקת חשמל חיצונית לאזור
150μA@27VDC	הספק מרבי מספק כוח חיצוני
5.5mA	הספק מרבי מספק ממתח הלולאה
(93 ± 3)% @ 40°C	עמידות בפני לחות
0.4mm ² - 2.0mm ²	חתך כבל
10°C to +60°C	טווח טמפרטורת עבודה
~230g 142 x 80 x 45mm	משקל ומידות