



\*התכנות מתבצע בעזרת שלט, תחילה חובה להחליף סיסמת תכנות.



\* # (סיסמה חדשה 6 ספרות) # (סיסמה חדשה 6 ספרות) (888888) (החזק במשך שתי שניות) \*

לימוד אצבעות / כרטיסים יחיד או ברצף \*\* (להניח פעמיים את האצבע/כרטיסים) 10

מחיקת אצבעות / כרטיסים \*\* (להניח פעם אחת את האצבע /כרטיסים) 21

לימוד אצבעות/כרטיס לפי מספר תא \*\* (להניח פעמיים את האצבע /כרטיס) # מספר תא 1-2000 11

מחיקת אצבע/כרטיס לפי מספר תא \*\* # מספר תא 1-2000 # מספר תא 1-2000 22

מחיקת כל התאים \*\* # 0000 20

הגדרת זמן ממסר \* # זמן 1-99 34

שינוי מצב לקורא \*\* # 0 03

שינוי מצב לבקר עצמאי (ברירת מחדל) \*\* # 1 03

חזרה להגדרות יצרן - לנתק מתח, להחזיר מתח, נורית כתומה נדלקת, ללחוץ מיד על סולמית, לשחרר את הלחיצה מיד לאחר שני צפופים קצרים, ואז ישמע צפוף ארוך.